# ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

| |  ODU LAMTAC® |  ODU SPRINGTAC® |  SPRINGTAC® □□□□ |  ODU TURNTAC® |
|---|---|---|---|---|
| □□□□ | □□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□ |
| □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□ | □□□□□□ |
| □□□□□□□□ | 19□□□□□□□□2□□□ (□□ Ø 6 mm) | 44□□□□(□□Ø 6mm) | 30□□□□(□□Ø 6.3 x 0.8mm) | 4□□□□ (□□Ø 6mm) |
| □□□□ | 115A (□□Ø 6 mm) | 110A (□□Ø 6 mm) | 27A (□□Ø 6.3 x 0.8mm) | 100A (□□Ø 6 mm) |
| □□□□ | +/- 1° | +/- 1° | | +/- 5° * |
| □□□□ | > 10,000 | > 100,000 | > 50,000 | > 10,000 |
| □□□□□□□ | -40°C□150°C | -40°C□125°C | -40°C□125°C | -40°C□125°C |
| □□□□□** | □□ Ø 1.5 mm | □□ Ø .76 mm | □□Ø 0.64 x 0.64mm | □□ Ø 1.5 mm |
| □□□□ | □/□ | □/□ | □/□ | □/□ |
| □□□□ | ● | ● | ● | ● |
| □□□□ | ● | ● | ● | ● |
| □□□□□□□□□ | ● | ● | | •*** |

* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5°
** □□□□□□□□□□
*** □□□