
ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

	 ODU LAMTAC®	 ODU SPRINGTAC®	 SPRINGTAC® □□□□	 ODU TURNTAC®
□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□
□□□□□□□□	19□□□□□□□□2□□□ (□□ Ø 6 mm)	44□□□□(□□Ø 6mm)	30□□□□(□□Ø 6.3 x 0.8mm)	4□□□□ (□□Ø 6mm)
□□□□	115A (□□Ø 6 mm)	110A (□□Ø 6 mm)	27A (□□Ø 6.3 x 0.8mm)	100A (□□Ø 6 mm)
□□□□	+/- 1°	+/- 1°		+/- 5° *
□□□□	> 10,000	> 100,000	> 50,000	> 10,000
□□□□□□□	-40°C□150°C	-40°C□125°C	-40°C□125°C	-40°C□125°C
□□□□□**	□□ Ø 1.0 mm	□□ Ø .76 mm	□□Ø 0.64 x 0.64mm	□□ Ø 1.5 mm
□□□□	□/□	□/□	□/□	□/□
□□□□	●	●	●	●
□□□□	●	●	●	●
□□□□□□□□□	●	●		•***

* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5°
** □□□□□□□□□□
*** □□□